

Tuotantoliittymä (Tuotanto > kulutus)	Mikrotuotanto ≤ 100 kVA	Pientuotanto > 100 - < 500 kVA	Pientuotanto ≥ 0,5 - < 1 MVA	Pientuotanto > 1 - ≤ 2 MVA	Tuotanto > 2 MVA (jakeluverkko)	Tuotanto > 2 MVA [alueverkko]
Jännitetasoesimerkki	PJ	PJ/KJ	KJ	KJ	KJ	SJ
Liittymismaksu	Välittömät rakentamis- ja liittämiskustannukset	Välittömät rakentamis- ja liittämiskustannukset	Välittömät rakentamis- ja liittämiskustannukset	Välittömät rakentamis- ja liittämiskustannukset	Välittömät rakentamis- ja liittämiskustannukset	Välittömät rakentamis- ja liittämiskustannukset
Kapasiteettivarausmaksu	-	-	-	-	12 tai 20 euroa/kVA (alv 0%) *2, 3	0 euroa/kVA (alv 0%) *3
Verkkoon annon siirtomaksu	0 euroa tai 0,5 euroa/MWh (alv 0%) *1	0,5 euroa/MWh (alv 0%)	0,5 euroa/MWh (alv 0%)	0,5 euroa/MWh (alv 0%)	0,5 euroa/MWh (alv 0%)	0,68 euroa/MWh (alv 0%)
Tuotannon kuukausimaksu	-	-	-	-	-	Kiinteä kuukausimaksu (ei erillistä kuukausimaksua tuotannosta ja kulutuksesta)
Oman tuotannon kulutusmaksu	-	-	-	7,90 euroa/MWh (900 h/vuosi joulu-helmikuu ma-pe klo 7-21), 2,60 euroa/MWh (muu aika) (alv 0%)	7,90 euroa/MWh (900 h/vuosi joulu-helmikuu ma-pe klo 7-21), 2,60 euroa/MWh (muu aika) (alv 0%) *6	Kulutusmaksu alueverkko-hinnaston mukaisesti
Oman tuotannon kulutuksen mittausvastuu	-	Asiakas *4	Asiakas	Caruna	Caruna	Caruna
Kulutetun sähkön siirtohinta	PJ-hinnasto	PJ, kun kulutus < 50 kVA, muuten PJ Teho	PJ (< 50 kVA), PJ Teho kun kulutus < 0,5 MVA, muuten KJ-hinnasto	PJ (< 50 kVA), PJ Teho kun kulutus < 0,5 MVA, muuten KJ-hinnasto	KJ-hinnasto	KJ-hinnasto
Kulutuksen kuukausimaksu	PJ-hinnasto	PJ, kun kulutus < 50 kVA, muuten PJ Teho	PJ (< 50 kVA), PJ Teho kun kulutus < 0,5 MVA, muuten KJ-hinnasto	PJ (< 50 kVA), PJ Teho kun kulutus < 0,5 MVA, muuten KJ-hinnasto	KJ-hinnasto	Kiinteä kuukausimaksu (ei erillistä kuukausimaksua tuotannosta ja kulutuksesta)
Omakäyttösähkö (vain, kun ei muuta kulutusta) *5	PJ-hinnasto (vain energia laskutetaan)	PJ-hinnasto (vain energia laskutetaan)	PJ-hinnasto (vain energia laskutetaan)	PJ-hinnasto (vain energia laskutetaan)	KJ-hinnasto (tehomaksua ei laskuteta)	Alueverkkohinnasto
Loistehon kompensointi	Asiakas	Asiakas	Asiakas	Asiakas	Asiakas	Asiakas
Tuotetun sähkön myynti	Asiakas myy tuottamansa ylijäämäsähkön valitsemaalleen sähkönmyyntiyhtiölle	Asiakas myy tuottamansa ylijäämäsähkön valitsemaalleen sähkönmyyntiyhtiölle	Asiakas myy tuottamansa ylijäämäsähkön valitsemaalleen sähkönmyyntiyhtiölle	Asiakas myy tuottamansa ylijäämäsähkön valitsemaalleen sähkönmyyntiyhtiölle	Asiakas myy tuottamansa ylijäämäsähkön valitsemaalleen sähkönmyyntiyhtiölle	Asiakas myy tuottamansa ylijäämäsähkön valitsemaalleen sähkönmyyntiyhtiölle
Muita vaatimuksia	ET:n tekninen liite 1	ET:n tekninen liite 2	ET:n tekninen liite 2, Fingridin voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV	ET:n tekninen liite 2, Fingridin voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV	Fingridin voimalaitosten järjestelmätekniset vaatimukset VJV	Fingridin VJV ja 110 kV sähkönlaatu- ja tiedonvaihto-periaatteet

*1) Caruna perii verkkoon annon siirtomaksua vain asiakkaan myydessä ylijäämätuotantoansa.

*2) Kapasiteettivarausmaksu 12 euroa/kVA, kun liittymispiste sähköasemalla, 20 euroa/kVA, kun liittymispiste jakeluverkoissa.

*3) Koillismaalla yli 2 MVA tuotantolaitoksen liittyessä joko suoraan tai välillisesti 110 kV-johto-osuuteen Pirttikoski-Haapakoski, veloitetaan kapasiteettivarausmaksuna 25 euroa/kVA.

*4) Oman tuotannon kulutuksen mittauksen tarve vain yli 100 kVA tuotantolaitoksilla.

*5) Omakäyttösähkö-hintaa käytetään, kun liittymän kulutus aiheutuu ainoastaan tuotantolaitteiston käyttämästä sähköstä. Omakäyttösähkön tuotteina käytetään PJ-hinnaston 25A Yleissiirto-tuotetta ja KJ-hinnaston Tehosiirto 2 KJ-tuotetta.

*6) Oman tuotannon kulutusmaksuna käytetään alueverkkohinnastoa, jos tuotantolaitoksen koko on yli 5 MVA

Hinnastot ja muut lisätiedot: caruna.fi/omasahkontuotanto